

Einbaugerät Induktionswok

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Typ: BWEB2Q10



Ausführung:

Leistungstarker Induktionswok – Einbaugerät mit 2 Kochstellen

Einbaurahmen Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301.
Ceran Cuvette 300 mm Durchmesser.

Übergang zur Cuvette mit geprägter Rundung. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.

Die Energieübertragung erfolgt über zwei, sich unter dem Ceranfeld befindlicher halbrunder Spulen. Unter der Spule befindet sich der Induktionsgenerator. Der Induktionsgenerator ist mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Display/Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlosen Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Zwei digitale Anzeigen unter dem Ceranglas neben den Kochstellen zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter.

Lieferung inkl.: Regler, Knebel, Zuluftstutzen, Alu – Fettfilter und Zuleitung vorbereitet für den Anschluss an die Stromversorgung.

Optional:

- Spule Generator getrennt
- Beidseitig bedienbar mit Vorrangschaltung
- Schalterblende
- Knebel in Silber- oder Goldoptik
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Elektronische Regelung (Sensor Tastenfeld)
- Lieferbar in 3 **Einbauvarianten A / A2 / C**

Technische Daten

Breite:	800 mm
Tiefe:	400 mm
Ceranglas:	2 x Cuvette Ø 300 mm
Spule:	2 x rund 300 mm a 5,0 kW
Anschlusswert:	400 V / 10,0 kW



11/15 Maße sind ca. - Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumaße der technischen Einbauzeichnung.



Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

www.induktion.de | Berner@induktion.de